



PRODUCT-DETAILS

PSE105-600-70

PSE105-600-70 Softstarter

Obecné informace

Global Commercial Alias	PSE105-600-70
Typ	PSE105-600-70
Id výrobku	1SFA897109R7000
ABB typové označení	PSE105-600-70
EAN	7320500400678
Katalogový popis	PSE105-600-70 Softstarter

Detailní popis

The softstarter PSE105-600-70 has a rated maximum operational current of 105 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSE features a two-phase control with a soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR, and Event signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSE has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, underload, and locked rotor protection. To interact with PSE, it has an illuminated display that uses symbols to become language neutral. As an option, you can add an identical external keypad with a rating of IP66. There are three ways to communicate with PSE. It can be done by hardwire inputs Start/Stop or by Reset of fault. Another popular option is the built-in fieldbus communication Modbus RTU. You can also use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSE is a true general purpose softstarter. It's a perfect balance between high starting capacity and cost efficiency. Very suitable for small to medium-sized three-phase motors with nominal currents from 18...370 A. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Objednací údaje

Minimální objednávací množství	1 piece
--------------------------------	---------

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	1SFC132012C0201
Pokyny a příručky	1SFC132057M0201
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Rozměry

Čistá šířka výrobku	90 mm
Čistá výška výrobku	245 mm
Čistá hloubka výrobku	184 mm
Čistá hmotnost výrobku	2.9 kg

Technické údaje

Jmenovité provozní napětí	208 ... 600 V AC
Jmenovité napájecí napětí (U _s)	100 ... 250 V AC
Jmenovité napětí řídicího obvodu (U _c)	24 V DC
Jmenovitá frekvence (f)	50/60 Hz Main Circuit 50 / 60 Hz
Jmenovitý provozní výkon - přímé zapojení (P _e)	(230 V) 30 kW (400 V) 55 kW (500 V) 75 kW
Jmenovitý provozní proud - přímé zapojení (I _e)	106 A
Procentuální údaj činitele zatížení	100 %
Ochrana proti přetížení	Build-in electronic overload protection
Přetížení integrované elektroniky	Yes
Nastavitelný jmenovitý proud motoru I _e	30 ... 100 %
Startovací kapacita při maximálním jmenovitém proudu I _e	4xI _e for 10s
Doba trvání rampy	0 ... 30 second [unit of time] 1 ... 30 second [unit of time]
Počáteční napětí při startu	30 ... 70 %
Speciální rampová funkce snižování napětí	No %
Funkce omezení proudu	1.5 ... 7xI _e
Spínač pro šestivodičové zapojení (vnitřní Δ)	No
Chod signálového relé	Yes
Přemostovací signálové relé	Yes
Signálová relé pro signalizaci poruchy	Yes
Signální relé přetížení	Yes
Analogové výstupy	4...20 mA
Indikace - startovací	Green

rampa dokončena (LED)	
Indikace - připravenost ke startu/pohotovostní režim ON (LED)	Green
Indikace - chod R (LED)	Green
Indikace - průběh po rampě nahoru/dolů (LED)	Green
Indikace - ochrana (LED)	Yellow
Indikace - porucha (LED)	Red
Počet startů za hodinu při 3.5*le po dobu 7 s. 50% ON Time 50% OFF Time	10
Komunikace	Modbus-RTU
Krytí	IP00
Typ svorky	Screw Terminals
Připojovací průřez-hlavní obvod	Hole Diameter 8.5 mm Rigid 1/2 x 2.5 ... 70 mm ² Width and Thickness 17.5x5 mm
Připojovací průřez-ovládací obvod	Rigid 1 x 2.5 mm ² Rigid 2 x 1.5 mm ²
Připojovací průřez-napájecí obvod	Rigid 1 x 2.5 mm ²
Utahovací moment	Control Circuit 0.5 N·m Main Circuit 9 N·m Supply Circuit 0.5 N·m
Hlavní druh výrobku	PSE105
Funkce	Soft start with torque control Soft start with voltage ramp Soft stop with torque control Soft stop with voltage ramp Kick start Sequence start Current limit Start reverse (external contactors) Automatic restart Event log
Protection Function	Electronic overload protection, EOL; Locked rotor protection; Current underload protection

Technické údaje UL/CSA

Max. provozní napětí UL/CSA	Main Circuit 600 V
Utahovací moment UL/CSA	Control Circuit 4.4 in·lb Main Circuit 79.7 Supply Circuit 4.4 in·lb

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +60 °C Storage -40 ... +70 °C
Krytí	IP00
Stav RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CQC certifikát	CQC2011010304468093
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001546
Prohlášení o shodě - CE	2CMT2015-005447

Environmentální informace	1SFC132042D0201
Pokyny a příručky	1SFC132057M0201
Informace RoHS	1SFC132043D0201

Balení

Úroveň balení 1, šířka	178 mm
Úroveň balení 1, délka	257 mm
Úroveň balení 1, výška	288 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	3.6 kg
Úroveň balení 1, EAN	7320500400678
Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece

Klasifikace

Klasifikační kód objektu	Q
ETIM 7	EC000640 - Soft starter
ETIM 8	EC000640 - Soft starter
ETIM 9	EC000640 - Soft starter
Trída eClass	V11.0 : 27370907
UNSPSC	39121521
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4740 >> Soft starter

Kategorie

Frekvenční měniče → Softstartéry → Softstartéry → PSE Softstarters → PSE105

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Výrobky pro řídicí aplikace → Softstartéry → Softstartéry → PSE Softstarters → PSE105