

PRODUCT-DETAILS

PSR30-600-11

PSR30-600-11 Softstarter



Obecné informace

Global Commercial Alias	PSR30-600-11
Typ	PSR30-600-11
Id výrobku	1SFA896109R1100
ABB typové označení	PSR30-600-11
EAN	7320500477205
Katalogový popis	PSR30-600-11 Softstarter
Detailní popis	Softstarter PSR30-600-11 for max 600V main voltage and 24V AC/DC control supply voltage

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85044090

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	1SFC132012C0201
Pokyny a příručky	1SFC132077M9901

Rozměry

Čistá šířka výrobku	128 mm
Čistá výška výrobku	160 mm
Čistá hloubka výrobku	45 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.6 kg

Technické údaje

Jmenovité provozní napětí	208 ... 600 V AC
Jmenovité napájecí napětí (U _s)	24 V AC/DC
Jmenovité napětí řídicího obvodu (U _c)	DC Operation 24 V
Jmenovitá frekvence (f)	50/60 Hz Main Circuit 50 / 60 Hz
Jmenovitý provozní výkon - přímé zapojení (P _e)	(230 V) 7.5 kW (400 V) 15 kW (500 V) 18.5 kW
Jmenovitý provozní proud - přímé zapojení (I _e)	30 A
Procentuální údaj činitele zatížení	100 %
Ochrana proti přetížení	Recommended MS132.25 ... 32
Přetížení integrované elektroniky	No
Nastavitelný jmenovitý proud motoru I _e	No
Startovací kapacita při maximálním jmenovitém proudu I _e	4xle for 6s
Doba trvání rampy	0 ... 20 second [unit of time] 1 ... 10 second [unit of time]
Počáteční napětí při startu	40 ... 70 %
Speciální rampová funkce snižování napětí	100 ... 60 %
Funkce omezení proudu	No
Spínač pro šestivodičové zapojení (vnitřní Δ)	No
Chod signálového relé	Yes
Přemostovací signálové relé	Yes
Signálová relé pro signalizaci poruchy	No
Signální relé přetížení	No
Indikace - startovací rampa dokončena (LED)	Green
Indikace - připravenost ke startu/pohotovostní režim ON (LED)	Green
Indikace - chod R (LED)	Green
Indikace - průběh po rampě nahoru/dolů (LED)	Green
Počet startů za hodinu při 3.5*I _e po dobu 7 s. 50% ON Time 50% OFF Time	10
Komunikace	FiledBusPlug(Optional)
Krytí	IP20
Typ svorky	Screw Terminals
Připojovací průřez-hlavní obvod	Rigid 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Připojovací průřez-ovládací obvod	1 x 0.75 ... 2.5 2 x 0.75 ... 2.5 mm ²

	Rigid 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Připojovací průřez- napájecí obvod	Rigid 1 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Utahovací moment	Control Circuit 0.6 N·m Main Circuit 2.3 N·m Supply Circuit 0.6 N·m
Hlavní druh výrobku	PSR30

Technické údaje UL/CSA

Max. provozní napětí UL/CSA	Main Circuit 600 V
Proudová klasifikace podle UL/CSA	28 A
Utahovací moment UL/CSA	Control Circuit 5.3 in·lb Main Circuit 20.4 Supply Circuit 5.3 in·lb

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +60 °C Storage -40 ... +70 °C
Stav RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CQC certifikát	CQC2006010304208086
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001088
Prohlášení o shodě - CE	2CMT004861
Environmentální informace	1SFC132038D0201
Pokyny a příručky	1SFC132077M9901
Informace RoHS	1SFC132031D0202

Balení

Úroveň balení 1, šířka	137 mm
Úroveň balení 1, délka	50 mm
Úroveň balení 1, výška	176 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.7 kg
Úroveň balení 1, EAN	7320500477205
Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece

Klasifikace

Klasifikační kód objektu	Q
ETIM 4.0	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 5.0	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 6	EC002572 - Motor management device
UNSPSC	39121521

Kategorie

Frekvenční měniče → Softstartéry → Softstartéry → PSR Softstarters → PSR30

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Výrobky pro řídicí aplikace → Softstartéry → Softstartéry → PSR Softstarters → PSR30

